



Wzmacniacz z Wifi oraz Bluetooth – Laudio Multitask 60W

Laudio MultiTask to wzmacniacz miksujący, który został zaprojektowany w taki sposób, by z powodzeniem stosować go w małych i średnich typach instalacji nagłośnień publicznych. Urządzenie posiada moduł WiFi oraz Bluetooth które zostały wbudowane by maksymalnie uprościć korzystanie z urządzenia. Jeśli natomiast nie chcemy korzystać z bezprzewodowego streamingu, do dyspozycji mamy port USB.

Ściągnij aplikację i ciesz się pełną kontrolą

Funkcja WiFi jest całkowicie wspierana przez aplikację Legacy Player. Aplikację można pobrać na każdego smartfona obsługującego Sklep Play na systemach Android oraz App Store na systemach iOS. W miejscach gdzie połączenie WiFi jest słabe Laudio MultiTask oferuje wejście internetowe typu Ethernet (RJ45), jest to standardowe połączenie kablowe dostępne w każdym routerze internetowym.

Użyj bez względu na typ instalacji

Laudio MultiTask jak sama nazwa wskazuje może być przeznaczony do wielu zadań. Dzięki wbudowanemu transformatorowi wzmacniacz może działać zarówno w systemach napięciowych jak i opornościowych. System napięciowy to taki który do swojego działania wykorzystuje napięcie 70 lub 100V. Tego typu rozwiązania stosowane są najczęściej w radiowęzłach i wszędzie tam gdzie potrzebna jest spora ilość głośników na dużej przestrzeni. Przy zastosowaniu tego typu wyjść należy pamiętać, że głośniki dobrane do instalacji również muszą pracować w tym samym systemie.

Jeśli zdecydujemy się na rozwiązanie opornościowe (4 lub 8 ohm) to musimy pamiętać o podobnej zasadzie, czyli o dobraniu głośników opornościowych.

SPECYFIKACJA	
Moc znamionowa:	60W
Rodzaj wyjść głośnikowych:	4/8 ohm oraz 70/100V
Rozwiązanie WiFi	Bezprzewodowy system Hi-Fi Legacy
Nazwa aplikacji WiFi	Legacy Player (Android i iOS)
Tryb WiFi	WiFi 8.2.11 b/g/n (tryby AP/STA)
Rodzaj odtwarzanych plików:	MP3, WMA, ACC(ACC+), Apple Loseless, ALAC, FLAC, APE, WAV
Pasma przenoszenia:	60 - 15 000 Hz (+/- 3 dB)
T.H.D:	<1% dla 1kHz przy 1/3 mocy znamionowej
S/N	75 dB
Regulacja tonów:	Bass: 100Hz (+/- 10 dB), Treble: 10kHz (+/- 10dB)
Wejście audio:	MIC, AUX, USB, BLUETOOTH, WIFI
Ochrona:	Zwarcie, przeładowanie, wysoka temperatura
Bezpiecznik AC:	T1A
Źródło zasilania:	AC 220-240V-50/60Hz
Pobór mocy:	95W
Wymiary:	100 x 290 x 260 mm
Waga:	5,5 kg

Laudio MultiTask 60W – Twój głos ma znaczenia

W tylnej części urządzenia znajdują się trzy zbalansowane wejścia XLR. Są to wejścia mikrofonowe. Wejście MIC 1 występuje w dwóch wersjach, na tyle urządzenia jako wejście XLR oraz z przodu jako gniazdo 6,3 mm Jack. Za pomocą przycisku "Voice Priority" możemy ustawić priorytet na mikrofonie podpiętym do wejścia MIC 1. Oznacza to, że podczas używania mikrofonu wszystkie inne ścieżki zostaną przyciszone. Wejście MIC 2 oraz MIC 3 działają natomiast wyłącznie w standardowym trybie.

Regulacja w każdym paśmie

Posiadając Laudio MultiTask masz kontrolę nad wieloma aspektami odtwarzanego dźwięku. Prócz głównego pokrętkła głośności, na przednim panelu znajdują się potencjometry odpowiedzialne za poziom głośności każdego z podpiętych mikrofonów. Dwa kolejne pozwalają natomiast na regulację wysokich i niskich tonów. Pozwala to na dostrojenie dźwięku według preferencji użytkownika. Urządzenie oprócz szerokiej funkcjonalności jest również bardzo bezpieczne ponieważ posiada zabezpieczenie przed 4 najważniejszymi ewentualnościami. Mowa tu o zbyt wysokiej temperaturze i przegrzaniu urządzenia, przepięciu i przeładowaniu oraz zwarcia.