



LAUDIO®

MultiTask 120W WiFi



Profesjonalny wzmacniacz miksujący Audio Multitask

Audio Multitask to profesjonalny wzmacniacz miksujący, który został zaprojektowany specjalnie do średnich instalacji nagłośnieniowych. Urządzenie pozwala na podłączenie przetworników w systemie opornościowym lub 70/100 V. Daje to możliwość rozdzielenia sygnału na 5 stref o niezależnym sterowaniu głośności na przednim panelu. Dostępne są wzmacniacze o mocy 120 W, w zależności od potrzeb.

Nieograniczony dostęp do muzyki dzięki Wi-Fi

Funkcja bezprzewodowego strumieniowania muzyki działa w oparciu o technologię Wi-Fi, a do jego konfiguracji należy użyć bezpłatnej aplikacji na smartfony. Bezprzewodowa sieć internetowa jest o wiele bardziej jakościowa i niezawodna niż moduł Bluetooth. Jeśli sieć Wi-Fi w jakimś miejscu jest zbyt słaba, urządzenie zostało wyposażone w port RJ45 do przewodowego podpięcia sieci.

Podłącz dowolny mikrofon

We wzmacniaczu zastosowano trzy gniazda mikrofonowe XLR, które mogą obsłużyć mikrofony pojemnościowe wymagające zasilania Phantom +48 V. Dodatkowo z przodu obudowy znajduje się wejście mikrofonowe Jack 6,3 mm. Za pomocą przycisku "Mic priority" włączamy lub wyłączamy priorytet mikrofonu nad resztą ścieżek. Wszystkie jednostki wyposażone są w zabezpieczenia przed działaniem nadmiernej temperatury, przepięć, przeciążeń i zwarcia w linii głośnikowej.

SPECYFIKACJA	
Moc znamionowa:	120W
Rodzaj wyjść głośnikowych:	4/8 ohm oraz 70/100V
Nazwa aplikacji WiFi	Legacy Player (Android i iOS)
Tryb WiFi	WiFi 8.2.11 b/g/n (tryby AP/STA)
Rodzaj odtwarzanych plików:	MP3, WMA, ACC(ACC+), Apple Loseless, ALAC, FLAC, APE, WAV
Pasma przenoszenia:	40 - 20 000 Hz (+/- 3 dB)
T.H.D:	<1% dla 1kHz przy 1/3 mocy znamionowej
S/N	75 dB
Wejście audio:	MIC, AUX, USB, BLUETOOTH, WIFI
Ochrona:	Zwarcie, przeładowanie, wysoka temperatura
Bezpiecznik AC:	T2A
Źródło zasilania:	AC 220-240V-50/60Hz
Pobór mocy:	185W/350W/485W
Kabel zasilający	(3 x 0,75 mm ²) 1,5m
Wymiary urządzenia:	100 x 430 x 340 mm
Wymiary opakowania:	185 x 520 x 435 mm
Waga netto:	9 kg

Przeznaczony do każdej przestrzeni

Wzmacniacz strefowy Audio Multitask 120 jest idealnym rozwiązaniem do każdej przestrzeni, która potrzebuje odpowiedniego nagłośnienia. Bez względu na to, czy chcesz nagłośnić swoją siłownię, restaurację, sklep, czy inną przestrzeń, ten uniwersalny wzmacniacz spełni swoje zadanie. Dzięki podziałowi na 5 stref nagłośnienia, Multitask poradzi sobie nawet z bardzo dużymi powierzchniami, gdzie wymagany jest podział na strefy z różnym natężeniem dźwięku.

